

GK500

Pequeño en tamaño
Potente en prestaciones

Los equipos de la serie GK500 son equipos compactos y económicos, aptos para aplicaciones de uso general.

1x220~240V 0.4~2.2kW
3x380~240V 0.75~3.7kW



- Control de Motores Asíncronos.
- Control V/f.
- Control vectorial de lazo abierto.

Ahorro de espacio de montaje

Montaje en Riel DIN

Panel extraíble con potenciómetro integrado

Optimización de diseño para mejor disipación de calor

Menor penetración de polvo

Control PID

Comandos Multivelocidad

Curvas de Arranque

Comunicación ModBus

Unidad de frenado incorporada

Autotuning de Parámetros

Alto Torque de Arranque: 180% (0.5Hz)

Alta Capacidad de Sobrecarga: 200%

Precisión de Velocidad: ± 0.2 Hz

Respuesta de Torque: 10ms



SOPORTE TÉCNICO

Tel.: 54 9 11 5376 7983

Mail: soporte@gtake.com.ar

gtake.com.ar

GTAKE
ARGENTINA

TERMINALES	Entrada Analógica	x1	Salida Analógica	x1	Salida de Relé	x1
	Entradas Digitales	x4	Salida Digital	x1	Puerto de Comunicación*1	x1

*1 Solo RS485/ModBus 4800/9600/19200/38400/57600/11520bps Distancia máxima-500m

MODELOS	Modelo*2	Potencia Nominal	Corriente de Salida	Corriente de Entrada	Motor Aplicable
		(kW)	Nominal (Amps)	Nominal (Amps)	(kW)
	GK500-2T0.4B	0.4	2.6	5.5	0.4
	GK500-2T0.75B	0.75	4.5	9.2	0.75
	GK500-2T1.5B	1.5	7.5	14.5	1.5
	GK500-2T2.2B	2.2	9.6	23	2.2
	GK500-4T0.75B	0.75	2.5	3.5	0.75
	GK500-4T1.5B	1.5	3.8	6.2	1.5
	GK500-4T2.2B	2.2	5.5	9.2	2.2
	GK500-4T3.7B	3.7	9.0	14.9	3.7

*2: 2T Entrada Monofásica(220V), 4T Entrada Trifásica (380V).

DIMENSIONES en mm.



Dimensiones de Montaje 59 x 168 x 154



Dimensiones de Montaje 82 x 172 x 175